



Teltonika TMT250-paikantimen käyttö Karttahimmelissä


Paikanninpakettiin kuuluu paikannin, USB-latausjohto ja kiinnityspussi!

Paikantimen yhdistäminen operaatioon Karttahimmelissä asetusten kohdassa **PAIKANNIN**


1. Skannaa kännykän kameralla laitteen pohjassa oleva oikeanpuoleinen QR-koodi, joka sisältää paikantimen IMEI-numeron. Syötä tämä numerokoodi kohtaan **Paikantimen IMEI**
2. Anna paikantimelle tunnus, esim. koiran nimi
3. Paina nappia **TARKISTA TILA**. Jos sinulla on oikeus kyseisen paikantimen kontrollointiin näet paikantimen tiedot nappien alapuolella.

 Paikannin on liitetty toiseen operaatioon.

 Paikannus on lopetettu

 Paikantimen kontrolli ei ole lukittu tähän laitteeseen.

Jos taas paikannin on jonkun muun kontrollissa, näet virheilmoituksen

 Sinulla ei ole lupaa kontrolloida tätä trackeria.

4. Paina nappia **YHDISTÄ PAIKANNIN OPERAATIOON**. Nyt laite on käyttövalmis ja paikantimen sijainti ilmestyy hetken kuluttua operaation kartalle antamalla tunnuksella.



Koirapaikantimien ohjaus

Operaatio "demodemodemo"

Paikantimen IMEI
123456789012347|

Paikantimen tunnus
Indy

TARKISTA TILA

YHDISTÄ PAIKANNIN
OPERAATIOON

LOPETA PAIKANNUS

5. Paikannin lukitaan yhdistämisen tehneeseen laitteeseen 18 tunnin ajaksi, minkä aikana muut eivät voi ottaa paikanninta haltuunsa. Klikkaamalla **VAPAUTA**, voit antaa kontrollimahdollisuuden myös muille. Paikannus jatkuu myös vapauttamisen jälkeen.

6. Paikannus jatkuu operaatioon 12 tuntia yhdistämisen jälkeen.

Esimerkiksi koiran harjoituksen päätyttyä ennen seuraavan koiran vuoroa voit **LOPETA PAIKANNUS** -napilla lopettaa paikannuksen operaatioon.

Paikannuksen aloittamiseksi uudelleen, paina **YHDISTÄ PAIKANNIN OPERAATIOON** -nappia.

LOPETA PAIKANNUS

✓ Paikantimen operaatio ja tunnus ovat kuten yllä.

✓ Paikannin on vain sinun **VAPAUTA** kontrolloitavissa.

Virran kytkeminen päälle

1. Kytke virta painamalla laitteen kyljessä olevaa valkoista virtanappia kynnellä **kolme sekuntia**. Odota hetki jolloin nappiin syttyy vihreä valo ja laite värisee.
2. Pidä paikannin paikallaan minuutin ajan sininen lätkäpuoli ylöspäin, jotta laiten näkee hyvin satelliitit taivaalta.
3. Toimiessaan laite vilkuttaa vihreää valoa minuutin välein
4. Kun akun varaustila on alle 10% vilkuttaa virtakytkin kolme kertaa punaista valoa kahden sekunnin välein

Virran kytkeminen pois

1. Paina laitteen kyljessä olevaa valkoista virtanappia kynnellä **viisi sekuntia**. Odota hetki jolloin nappiin syttyy punainen valo ja laite värisee.

Akun varaustilan tarkistaminen ja lataaminen

1. Kun akun varaustila on alle 10% vilkuttaa virtakytkin kolme kertaa punaista valoa kahden sekunnin välein
2. Tarkan varaustilan näkee Karttahimmelistä paikantimen viimeisimmästä sijaintipallerosta
3. Lataa akku kytkemällä latauskaapeli sopivaan USB-töpseliin

Partion sijainti

Indy

25.4.2023 18.08

Akku: 92 %

Etenemisvauhti: 14 min/km

Matka: 1014 m

Ajassa: 14 min



Kiinnityspussin käyttöohje

1. Ujuta paikannin pussiin sininen lätkä ulospäin
2. Kiinnitä pussi valjaisiin tms. mieluiten koiran yläpuolelle, jotta GPS-satelliittien signaali on mahdollisimman hyvä, jolloin paikannustarkkuus on paras mahdollinen.
Myös sijainnin lähetykset toimivat GSM-verkkoon paremmin, kun paikannin on koiran yläpuolella.
Jos koirassa (tai reserviläisessä) ei ole sopivaa kiinnityspaikkaa päällipuolella, kaulapantakin kelpaa hätätilassa.



3. Vältä Velcro-tarrojen likaantumista. Aseta tarrapinnat aina tarkasti yhteen, myös varastoitaessa, jolloin karvat ja muut roskat eivät pääse pilaamaan tarroja.
4. Laite on vesitiivis, joten kastumista ei tarvitse pelätä, mutta pussi kannattaa silti kuivata käytön jälkeen irrallaan..
5. Muista ladata laite aina käytön jälkeen. Seuraava käyttötarve voi olla hälyssä klo 04:00!

